



Artikel-Nr.: 518
Hersteller: Kramer AV

RC-8iR

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "RC-8iR"

8-Tasten Ethernet Universal-Raumsteuerung mit IR Lernfunktion

- Hinterleuchtete und etikettierbare Tasten. 8 RGB-farbige Tasten mit Druckpunkt.
- Abnehmbare Tastenkappen für eigene Etiketten.
- 1x bidirektionaler RS-485 Steuerport. Gerätesteuerung per RS-485 Protokoll.
- 2x bidirektionaler RS-232 Steuerport. Gerätesteuerung mit seriellen Befehlen.
- 2x IR-Emitter Steuerport. Gerätesteuerung durch IR-Befehle.
- 2x Relais Steuerport Zur Gerätesteuerung durch Schließkontakte z.B. Auf/Ab von Bildwänden, Vorhängen, Jalousien.
- IR-Sensor Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen.
- Steuerprogramm Programm-Konfiguration mit Kramer K-Config Software.
- Kompatibel mit Kramer Site-CTRL™ Für Netzmanagement und Fernbedienung über Ethernet-Port.
- Mini-USB Port Zum Laden der Konfigurations-Dateien wird die K-NET™ ID-Nummer eingegeben und das Gerät während der Konfiguration mit Strom versorgt.
- Montage UP-Montage in Standard 2 Gang UK oder 1 Gang US Wanddosen.
- Einfache Installation Passt in Standard UP-Dosen für einfache kostengünstige Installation.
- Produktabmessung: **US:** 6.90cm x 0.00cm x 11.43cm (2.72 x 0.00 x 4.50) W, D, H
- Versandabmessung: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13 x 5.35 x 3.94) W, D, H
- Produktgewicht: 0.1kg (0.2lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.5kg (1.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung RC-8iR](#)

Weiterführende Links zu"RC-8iR"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)