



Artikel-Nr.: 3714
Hersteller: Kramer AV



FC-101Net

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "FC-101Net"

2-Kanal-Dante-Decoder und PoE-Empfänger

- Dante Netzwerkschnittstelle.
- PoE-Empfänger.
- Interoperability Supports AES67 and Dante allowing high-performance interoperability between IP-based audio networking systems.
- Eingänge 2 Dante-Kanäle mit einem RJ45-Anschluss.
- Ausgänge 2x symmetrisches Mono-Audio an einem 5-poligen Klemmenblock.
- Ausgangs-Lautstärkeregelung.
- Vielseitige Steuerung Über die Dante IP-Steuermatrix und das Kramer-Protokoll 3000 über RS-232.
- Professional, Studio Grade Signal Conversion Technology Includes the latest generation 32-bit advanced Digital Analog Converter architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. Maintains the quality of the original audio signal with selectable sampling rates up to 96 kHz.
- Produktabmessung: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45 x 2.04 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.1kg (0.2lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung FC-101Net](#)

Weiterführende Links zu"FC-101Net"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann