



Artikel-Nr.: 3945
Hersteller: Kramer AV

DTAxr-IN2-F16

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "DTAxr-IN2-F16"

2-Kanal-4K-4:2:0-HDMI-HDBaseT-Eingangskarte mit wählbarem Embedded- oder De-Embedded-Analog-Audio (vergr. Reichweite)

- Max. Datenrate 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:2:0).
- Aus- und Einkopplung des Analogaudio. Am selben Anschluss.
- HDBaseT-Technologie HDTV-kompatibel, HDCP-konform.
- HDBaseT Reichweite 100 m im Normalmodus (4K), 130 m im Normalmodus (2K), 180 m im Ultramodus (1080p @60 Hz @24 bpp) bei Verwendung von BC-UNIKat-Kabeln.
- Ethernet Extension Ethernet interface data flows in both directions, allowing extension of up to 100Mbps Ethernet connectivity for LAN communication and device control.
- Bidirectional RS-232 Extension Serial interface data flows in both directions, allowing data transmission and device control.
- Bidirectional Infrared Extension IR interface data flows in both directions, allowing remote control of peripheral devices located at either end of the extended line.
- 3D-Durchleitung.
- Produktabmessung: 19.00cm x 13.00cm x 2.00cm (7.48 x 5.12 x 0.79) W, D, H
- Versandabmessung: 24.20cm x 16.80cm x 6.00cm (9.53 x 6.61 x 2.36) W, D, H
- Produktgewicht: 0.3kg (0.6lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.4kg (0.8lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung DTAxr-IN2-F16](#)

Weiterführende Links zu "DTAxr-IN2-F16"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)