



**Artikel-Nr.:** 1870  
**Hersteller:** Kramer AV

## VP-88K

**€ 832,50 \***

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VP-88K"

8x8 Matrixschalter für RGBHV und symmetrisches Stereo-Audio

- Hohe Bandbreite 350 MHz (-3 dB) voll beschaltet
- HDTV-kompatibel
- Kr-isp® Verbesserte Sync-Bearbeitung Sichert die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Computern auch bei zu niedrigem Syncpegel durch Wiederherstellung des originalen Syncsignals. Kr-isp® kann ein- oder ausgeschaltet werden.
- Umschaltung während der vertikalen Austastlücke
- Regler für Audioverstärkung Bieten eine für jeden Ein- und Ausgang unabhängige Regelung, wodurch unterschiedliche Quellen-Pegel ausgeglichen werden können.
- Audio Breakaway
- TAKE-Taste Führt eine Reihe von Umschaltungen gleichzeitig aus.
- Speicherplätze Ermöglichen die Einspeicherung einer Vielzahl von Schaltbefehlen als Presets (Salvos), um diese bei Bedarf abzurufen und auszuführen.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software beiliegend), RS-485, Ethernet, IR-Fernbedienung (beiliegend) und abgesetzter IR-Sensor (optional)
- Universal-Netzteil 100-240 VAC
- Standard 19 Zoll Einbau 3 HE, Einbauwinkel beiliegend
- Produktabmessung: 19 x 7.24 x 3U (43.6cm x 18.40cm x 13.25cm) W, D, H
- Versandabmessung: 55.50cm x 29.80cm x 20.00cm (21.85 x 11.73 x 7.87 ) W, D, H
- Produktgewicht: 3.8kg (8.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 5.3kg (11.6lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-88K](#)

### Weiterführende Links zu"VP-88K"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)