



Artikel-Nr.: 387
Hersteller: Kramer AV



VP-8x8

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-8x8"

8x8 Matrixschalter für VGA/UXGA

- Hohe Bandbreite 400 MHz (-3 dB) voll beschaltet
- HDTV-kompatibel
- Active Input Indication™ Meldung Jede Eingangstaste auf der Frontblende leuchtet automatisch auf, sobald das Gerät ein Signal an diesem Eingang erkannt hat. Nachdem ein Eingang durchgeschaltet wurde, ändert sich die Leuchtfarbe der entsprechenden Taste um anzuzeigen, dass dieser Eingang aktiv ist.
- Verzögerte Umschaltung (Delayed Switching™) Bis 3,5 Sekunden einstellbare Verzögerung des Bildsignals gegenüber dem Sync für sauberes Umschalten.
- Flexible Steuerung Frontbedienblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierende Software im Lieferumfang enthalten), RS-485, Ethernet und Infrarot-Fernbedienung (inklusive).
- Frontbediensperre
- TAKE-Taste Führt mehrere Schaltbefehle gleichzeitig mit einem Tastendruck aus.
- Speicherplätze Speichern unterschiedliche Schaltzustände als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen werden können.
- Standard 19 Zoll-Gehäusegröße 1 HE
- Produktabmessung: 19 x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65 x 10.87 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 3.7kg (8.2lbs) approx.
- Versandgewicht: 3.9kg (8.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-8x8](#)

Weiterführende Links zu"VP-8x8"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)