



Artikel-Nr.: 3004
Hersteller: Kramer AV

VP-427A

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-427A"

HDBaseT Empfänger mit Scaler für HDMI und Audio

- Max. Datenrate 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal).
- Bidirektionaler RS-232 Anschluss Für die Ein- oder Auskopplung von Steuerbefehlen in die HDBaseT-Signale.
- Anschlüsse für IR Ein- und Ausgang Für die Übertragung von Steuersignalen mit den HDBaseT-Signalen.
- System-Reichweite 70 m.
- Eingebettetes Audio Unterstützung von LPCM 2CH.
- Ausgang für Analog-Audio Gleichzeitige Ausgabe des eingebetteten HDMI-Audio als unsymmetrisches Stereo-Audio.
- Konstanter Ausgangs-Sync Auch bei Ausfall oder Unterbrechung des Video-Eingangs.
- Stabilisierverstärker Regler für Kontrast, Helligkeit, Feinabstimmung und R/G/B Pegel/Verstärkung.
- Bildschirm-Menü (OSD) Einfache Einstellungen über die Fronttasten.
- Nicht-flüchtiger Speicher Für den Erhalt der letzten Einstellungen.
- Taste für Standbild.
- USB-Port Für Firmware-Upgrades.
- Produktabmessung: 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38 x 4.53 x 1.00) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-427A](#)

Weiterführende Links zu"VP-427A"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)